MANUAL DE USUARIO

BASCULA DIGITAL MARCA

trading ss

BBG

Soluciones de pesaje y
equipos para alimentos

BALANZA MARCA BBG REF: TRADING

ESTIMADO CLIENTE

ACABA USTED DE ADQUIRIR UN PRODUCTO DE EXELENTE CALIDAD, FACIL USO Y BELLO DISENO, ESPERAMOS LE SEA DE GRAN UTILIDAD Y SATISFAGA AMPLIAMENTE SUS NECESIDADES.

AGRADECEMOS AMPLAMENTE SU PREFERENCIA.

PARTE 1 CARACTERISTICAS

MATERIAL DEL PLATO ACERO INOXIDABLE DE 35 X 25 CM..
MATERIAL DE LA CUBIERTA Y BASE PLASTICO
DISPLAY LUMINOSO DE LEDS ROJOS.
FUNCIONES DE PESO, PRECIO, TOTAL A PAGAR, TARA, 8 MEMORIAS DIRECTAS POR TECLADO, SUMA DE PRODUCTOS PESADOS Y TECLADO DE FACIL ACCESO.

PARTE 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO YKS 30
CLASE DE EXACTITUD MEDIA III
ALCANCE MAXIMO 30 KG.
ALCANCE MINIMO 0.1 KG.
DIVISION DE VERIFICACION (e) 0.005 Kg.
ALIMENTACION 110 VCA 60 HZ. 10W.
BATERIA RECARGABLE DE 6 VCD 4 AMP. HORA.
TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS.
HUMEDAD HASTA 85 % RH.

MODELO YKS 20
CASE DE EXACTITUD MEDIA III
ALCANCE MAXIMO 20 KG.
ALCANCE MINIMO 0.1 KG.
DIVISION DE VERIFICACION (e) 0.005 Kg.
ALIMENTACION 110 VCA 60HZ. 10W.
BATERIA RECARGABLE DE 6VCD 4AMP. HORA. TEMPERATURA DE OPERACIÓN 0 A 40 GRADOS CENTIGRADOS.
HUMEDAD HASTA 85 % RH.

FUNCIONES BASICAS

1.- **ENCENDIDO.**- EN LA PARTE BAJA A LA DERECHA SE ENCUENTRA UN INTERRUPTOR SE PASA A ON, LA BASCULA HARA UN CONTEO Y PASARA A CEROS.
2.- PESAJE.- SE COLOCA EL PRODUCTO A PESAR SOBRE EL PLATO Y EN EL VISOR DE PESO APARECERA EL PESO DEL PRODUCTO
3.- PRECIOS.- PONER SOBRE EL PLATO EL PRODUCTO, CON EL TECLADO NUMERICO SE MARCA EL PRECIO Y APARECERA EN EL DISPLAY DE PRECIO Y EL TOTAL EN EL DISPLAY DE TOTAL, PARA BORRAR EL PRECIO PRESIONAR LA TECLA C.
4.- PARA GUARDAR Y RECORDAR PRECIOS EN MEMORIA.
(A).-TECLEE EL PRECIO A GRABAR.
(B).-OPRIMA LA TECLA **M.**
(C).- OPRIMA LA TECLA A LA QUE SE DESTINARA EL PRECIO MARCADO (**M1, M2, M3 ETC.**).
(D).- PARA RECORDAR LAS MEMORIAS SOLO TIENE QUE PRESIONAR LA TECLA A LA QUE SE DESTINO (**M1, M2, M3 ETC.**)
5.-PARA SUMAR.
(A).- COLOQUE EL PRODUCTO SOBRE EL PLATO.
(B).- TECLEE EL PRECIO O RECUERDE SU MEMORIA.
(C).- OPRIMA LA TECLA **M+** Y APARECERA EN EL VISOR DE PRECIOLA CANTIDAD DE PRODUCTOS SUMADOS Y EN EL VISOR DE TOTAL EL TOTAL DE LA SUMA DE LOS PRODUCTOS, AL BAJAR ELM PRODUCTO LA BASCULA VOLVERA A CEROS.
(D).- SI DECEA SUMAR MAS PRODUCTOS REPITA LA MISMA OPERACIÓN PARA CADA PRODUCTO.
(E).-PARA VER EL TOTAL PRESIONE LA TECLA **M+** Y APARECERA LA CANTIDAD DE PRODUCTOS Y EL TOTAL.
(F).- PARA BORRAR E INICIAR UNA NUEVA OPERACIÓN PRESIONAR LA TECLA **C.**
6.- PARA ACTIVAR LA FUCCION DE TARA.
PONER EL RECIPIENTE SOBRE EL PLATO Y OPRIMIR LA TECLA **TARE**, LA PANTALLA MARCARA CERO CON EL LED DE TARA ENCENDIDO, PARA DESACTIVAR RETIRE EL PRODUCTO Y PRESIONE NUEVAMENTE LA TECLA DE **TARE.**
7.-FUNCION DE CERO.-CUANDO EN EL VISOR DE PESOAPARECE UNA CANTIDAD Y EL PLATO SE ENCUENTRA VACIO PRESIONAR LA TECLA DE **ZERO** Y LA BASCULA BOLVERA A CERO AUTOMATICAMENTE.

BBG
Soluciones de
equipos para al

BALANZA MARCA BBG REF: TRADING

MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES

RECARGA DE LA BATERIA.
SU BATERIA CON CARGA TOTAL TENDRAUNA DURACION DE USO CONTINUO DE 30 HORAS, CUANDO LA BASCULA NECESITA CARGA EL CERO ENCENDIDO DE PESO FLASEARA Y SE ESCUCHARA UN BEEP LO CUAL INDICA QUE LA BASCULA NECESITA CARGA, SI NO SE PROCEDE A CARGAR LA BASCULA POSTERIORMENTE APARECERA LA LEYENDA –LB-- EN EL DISPLAY DE PESO.
PARA CARGAR CONECTAR EL CABLE A SU RESPECTIVA ENTRADA EN LA PARTE BAJA DE LA BASCULA Y CONECTAR A UNA LINEA DE 110VCA POR 10 HORAS PARA ALCANSAR LA CARGA TOTAL DE LA BATERIA.
LIMPIEZA. LIMPIAR CON UN TRAPO LIGERAMENTE HUMEDO.

PRECAUCIONES.
NO MOJE LA BASCULA.
NO GOLPEARLA NI DEJAR CAER OBJETOS PESADOS SOBRE ELLA.
NO UTILICE SOLVENTES QUIMICOS PARA SU LIMPIEZA
CUANDO SEA NECESARIO CAMBIAR EL FUCIBLE, CUIDE QUE EL EQUIPO ESTE DESCONECTADO.
NO DEJE PERMANENTEMENTE CONECTADA LA BASCULA, ESTROPEARIA EL SISTEMA DE RECARGA Y LA BATERIA.

GARANTIA

SU BASCULA CUENTA CON UNA GARANTIA DE SEIS MESES EN TODAS SUS PARTES A PARTIR DE LA FECHA DE ADQUISICION, CONSULTE A SU PROVEEDOR.
NOTA: LA GARANTIA SE ANULA EN LOS CASOS DE MAL USO Y DESATENCION DE LAS PRECAUCIONES ARRIBA ESTIPULADAS.

BALANZA MARCA BBG REF: TRADING